

Bedienteile TouchCenter plus

013003



Bedienteil TouchCenter plus für MB, weiß

**NEU**



**Leistungsmerkmale**

Komplett-Set Touch Bedienteil weiß, bestehend aus:

- Touch Frontplatte, weiß
- Touch Fronteinheit inkl. Elektronik, weiß
- Rückwand tief, weiß
- Dialoggeführte intuitive Benutzerführung mit Symbolen
- Klartextanzeige aller Meldungen
- Übersichtliche Anzeige des Anlagenzustandes
- Anschluss: An Einbruchmeldezentrale über BUS-2, an Zeiterfassung (NovaTime) über Ethernet (TCP/IP)
- 7" Farbdisplay mit Touchscreen Funktion
- IP-Kamera-Unterstützung
- Integrierter Leser für proX1 und proX2 Datenträger
- Flash-Technologie für Updates
- Verschiedene Landessprachen möglich
- Grafik als Hintergrundbild einblendbar (z. B. Firmenlogo/Familienwappen)
- Optische Aufwertung durch Verwendung als elektrischer Bilderrahmen
- Slideshow - Funktionalität
- Max. Größe der SD Karte: 16 GB
- Bis zu 12 Bedienteile an einer Einbruchmeldezentrale anschließbar, bei NovaTime keine Beschränkung

Nachfolger für Grafik Bedienteil „TouchCenter Tuxedo“, Art.-Nr. 013002.

Betrieb an MB-Secure im vollen Leistungsumfang, an MB12/24/48/100 im Leistungsumfang von Art.-Nr. 012577.10 geeignet. Mit integriertem proX-Leser zur Identifikation der Bedienberechtigung über IK2/IK3-Transponder.

Mit separater Firmware auch als Zeiterfassungsterminal an NovaTime einsetzbar.

**Betrieb als Zeiterfassungsterminal mit NovaTime:**

Ab der Version 4.5.01 ist es nun möglich das TouchCenter plus als Zeiterfassungsterminal anzubinden. Hierzu wird auf dem Gerät eine separate Firmware installiert, die auf der Honeywell-Homepage im geschützten Bereich (ZE, Terminals, Firmware) kostenlos zum Downloadbereit steht. Das Gerät ist standardmäßig mit einem berührungslosen proX-Leser sowie einer Ethernet-Schnittstelle ausgestattet und kommuniziert über TCP/IP mit dem COM-Server von NovaTime. Eine entsprechende Lizenz (Terminal-Software, die den Betrieb der Anzahl von TouchCenters an NovaTime/Nova Lite ermöglicht) ist bei Bedarf zusätzlich zu bestellen, für NovaLite siehe Seite 44 und für NovaTime siehe Seite 66. Die Kommunikation wird durch eine doppelte Verschlüsselung mit sich permanent ändernden Schlüsseln geschützt. Durch das flache Design ist ein Einsatz als Auf- und Unterputzmontage möglich.

**Betrieb an Einbruchmeldezentrale:**

Das TouchCenter plus verfügt über eine neue, moderne Benutzeroberfläche mit selbsterklärender, intuitiver Menüführung zur Vereinfachung der einzelnen Bedienschritte.

Im Gegensatz zum Vorgängermodell ist die Platine mit einer Ethernet-Schnittstelle bestückt. Darüber wird die Anzeige und Bedienung von bis zu 4 IP-Kameras direkt am TouchCenter plus ermöglicht. Eine Liste der unterstützten Kameratypen finden Sie auf unserer Homepage. Sofern die angeschlossene Kamera schwenk- und neigbar ist, können diese Funktionen direkt am TouchCenter plus gesteuert werden.

**Technische Daten**

Betriebsnennspannung U <sub>b</sub>	12 V DC
Betriebsspannungsbereich	10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC	140 mA (in Ruhe); 225 mA (max. Bildschirmhelligkeit); 260 mA (max. Bildschirmhelligkeit + Summer)
Integrierte Geräte	Leser für IK2/proX1 und IK3/proX2 Datenträger
Frequenzbereich	Sendeleistung: Kartenleser 119 kHz bis 135 kHz, 20 dBµA/m / WiFi 2,412 GHz bis 2,475 GHz, 10 mW
Schutzart nach EN 60529	IP 30
Umweltklasse gemäß EN 50131-3	II
Umweltklasse gemäß VdS	II
Betriebstemperaturbereich	-5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich	-25 °C bis +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	93% nicht betauend
Bildschirmdiagonale	7" (17,78 cm)
Bildschirmformat	16 : 9
Gewicht	610 g
Abmessungen (B x H x T)	218 x 162 x 35 mm
Farbe	verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

Da der Funktionsumfang für NovaLite geringer ausfällt, sind unter Umständen einige Funktionen nicht lizenziert oder verfügbar. Zur individuellen Farbgestaltung sind Frontplatten und Rückwände in unterschiedlichen Farben lieferbar (siehe Zubehör). Stromversorgung ist bauseits bereit zu stellen.

Inklusive SD-Speicherkarte 4GB. Ohne Netzteil.

**Zubehör:**

- 013030 TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, weiß
- 013032 TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, grau
- 013034 TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, schwarz
- 013036 TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, farblos
- 013040 Rückwand tief, weiß
- 013041 Rückwand tief, grau
- 013042 Rückwand tief, schwarz
- 013046 uP Einbaudose, weiß
- 013047 uP Einbaudose, grau
- 013048 uP Einbaudose, schwarz